



## SAT - 3KV(V2)

### 電源隔離牛

SAT-3KV(V2)採用極級的環形隔離牛提供最清潔的供電性能，隔離受污染的家居電源。獨有補償電路設計，有效緩解電流沖擊。

螺旋式接線方法，有效緩解電流衝擊，令低頻彈跳力、控制力增強、結像力更豐富。

#### 輸入 > 輸出的電壓比例

輸入 > 輸出電壓比例是 1比1，例如輸入電壓是225V，輸出電壓也是225V。

我們也能為客人定製指定的電壓輸出要求。

#### 建議最佳電力負荷：2000W 或以下

雖然SAT-3KV總共可以支持的3000W的功耗。但就高階影音用戶而言，多給器材一點緩衝空間，使用的效果會更為顯著。

#### 保護裝置

電源開關同時亦是一個電源斷路器。當斷路器跳閘時，開關將跳至 < 關-off > 的位置。用戶只須重新按 “On” 鍵，就可重新啟動本裝置。

#### 放置和通風

SAT-3KV是一個非常高功率的設備，必須將其放置於通風良好的地方使用。

如放置的地方缺乏通風，必須外加冷卻裝置。

#### 技術指標

電容量: 3000VA  
 輸入: 200V - 235V  
 輸出: 與輸入同步 (可選 110V)  
 起動時間: 15-20 mS  
 輸出失真: 無失真, 輸入輸出同步  
 保護裝置: 斷路器 (15A)  
 頻率: 50Hz  
 效率: ≥98%  
 誤差值: +/-1%  
 噪音 (1公尺距離): ≤30dB  
 工作溫度: -10°C ~ 40°C  
 工作濕度: 20% ~ 85%  
 淨重: 24 Kg  
 尺寸: 145mm x 325mm x 270mm

#### ⚠ 注意事項

請執行以下安全事項並正確使用器材，以免造成身體受傷、及財物損毀。

1. 使用本產品前，請仔細閱讀操作說明並遵循安全守則操作。
2. 確保本產品遠離水及濕氣，否則將可能引起漏電、火災或觸電。
3. 應把本產品放置在通風良好的地方使用。切勿放置在密封空間，阻止散熱。
4. 切勿將本產品靠近熱源，如散熱器，火爐，或其它能產生熱量的設備。
5. 若長時間不使用本產品，請拔下電源線。
6. 必須按照使用地區標準接好相線，不得以零線代替地線，以防關機後有迴路電。

*Power Makes the Difference*